

N 121



N 208



N 214



NA214



NA218



KUMULATIVNI ŠTEVCI

Tip:	N 121	N 208	N 214	NA214	NA218
Glavne značilnosti:	impulzni števec	impulzni števec in prikazovalnik položaja	impulzni števec in prikazovalnik položaja	prikazovalnik položaja	prikazovalnik položaja
Napetost:	napetostni impulzi 12-240 VDC/VAC	12...24 VDC	24/48, 115/230 VAC, 24 VDC	24/48, 115/230 VAC, 24 VDC	24 VDC
Napetost senzorjev:	—	—	12...26 VDC	12...26 VDC	24 VDC
Vhod:	šetje, reset	pot A, pot B, reset	pot A, pot B, reset	SSI, 25 bit	paralelni do 24 bitov
Frekvenca štetja:	20 / 2000 Hz	3 / 25 / 10000 Hz	3 / 25 / 10000 Hz	—	—
Izhod:	—	—	1 elektr., rele	4 releji (analogni)	—
Prikaz:	LCD, 8-mestni	LED, 6-mestni	LED, 6-mestni	LED, 6-mestni	LED, 6-mestni
Vmesnik:	—	—	RS232 / 422 / 485	—	—
Način štetja:	—	A90°B, A-B, idr.	A90°B, A-B, idr.	—	—
Posebnosti:	baterijsko napajanje, opcija: časovni števec	—	0 kontakt	za absolutne dajalce, SSI	za absolutne dajalce, paralelni

NE131



NE134



NE210



NE212



NE214



MULTIFUNKCIJSKI ŠTEVCI

Tip:	NE131	NE134	NE210	NE212	NE214
Glavne značilnosti:	ena ali dve nastavitvi	dve nastavitvi	ena nastavev	dve nastavitvi	dve nastavitvi
Napetost:	85...265VAC 10...30 VAC/VDC	24/48, 115/230 VAC 12...30 VDC	24/48, 115/230 VAC 24 VDC	24/48, 115/230 VAC 24 VDC	24/48, 115/230 VAC 24 VDC
Napetost senzorjev:	—	maks. 60 mA	maks. 50 mA	maks. 100 mA	maks. 100 mA
Vhod:	12...260 VAC/VDC	A,B, 3 kontr. vhodi	A,B, 1 kontr. vhod	A,B, 3 kontr. vhodi	A,B, 2 kontr. vhoda
Frekvenca štetja:	25 / 1000 Hz	3 / 25 / 10000 Hz	15 / 10000 Hz	15 / 25 / 10000 Hz	3 / 25 / 10000 Hz
Izhod:	1 ali 2 releja	2 elektr. ali rele	1 elektr. in rele	3 elektr. ali rele	2 elektr. ali rele
Prikaz:	LCD, 6-mestni	LCD, 6-mestni	LED, 5-mestni	LED, 8-mestni	LED, 6-mestni
Vmesnik:	—	RS485	—	RS232 / 422 / 485	RS232 / 422 / 485
Način štetja:	prištevalni ali odštevalni	A90°B, A-B, idr.	A90°B, A-B, idr.	A90°B, A-B, idr.	A90°B, A-B, idr.
Čelne dimenzije:	48 x 48 mm	48 x 48 mm	48 x 48 mm	72 x 72 mm	96 x 48 mm
Posebnosti:	dodatna osvetlitev, časovni števec	dodatna osvetlitev, opcija: časovni števec	prednastavljivi časovni števec	10-mestna tipkovnica	opcija: analogni izhod